

Особенности

- Облегченная и удобная конструкция
- Высокопроизводительный светодиод
- TUBE UV: УФ мощностью 500mW, длиной волны 365nm, подходит для проверки документов
- TUBE RL: Мощность красного светодиода 13 люмен
- TUBE BL: Мощность синего светодиода 4 люмена
- TUBE GL: Мощность зеленого светодиода 25 люмен
- Встроенная интеллектуальная схема зарядки Li-Ion аккумулятора через microUSB порт
- Встроенный Li-Ion аккумулятор
- Многофункциональная кнопка позволяет управлять всеми функциями фонарика одной рукой
- Корпус из прочного поликарбоната
- Двойное металлическое кольцо для ключей способно выдержать вес до 35кг (77lbs)
- Устойчив к падению с высоты до 1.5м





Габаритные размеры

Размеры: 56.5мм x 21мм x 8мм (2.22" x 0.83" x 0.31")
 Вес: 9.6г (0.34oz) (с аккумулятором)

Аксессуары

Кольцо для ключей

Характеристики

FL1 STANDARD	TUBE UV	TUBE RL	TUBE GL	TUBE BL
	500mW мощность	13 люмен	25 люмен	4 люмена
	1ч	1ч	45мин	45мин
	1.5M (Ударопрочность)			
	IP65 (Защита от Пыли и Влага)			

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше данные были измерены в соответствии с международными стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием встроенного заряженного Li-Ion аккумулятора 3.7V в лабораторных условиях. Реальные данные могут незначительно отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей применения и факторов окружающей среды.

Инструкции по использованию

Включение/Выключение


Нажмите на кнопку для включения; нажмите на кнопку еще раз для выключения.

Блокировка/Разблокировка

Нажмите и удерживайте кнопку в течении трех секунд. TUBE войдет в режим блокировки после мигания светодиода, для избежания случайной активации. Чтобы разблокировать, снова нажмите и удерживайте кнопку в течении трех секунд.

Зарядка аккумулятора

1. Подключение: Подключите один конец кабеля к TUBE в порт microUSB (на стороне источника света) и другой конец кабеля к источнику питания (адаптер USB, ПК или другой стандартный USB порт). Зарядка разряженного аккумулятора занимает примерно 2 часа.
2. Индикация зарядки: Индикатор питания интегрирован в фонарик и горит постоянно во время зарядки. Как только зарядка завершена - индикатор гаснет.



ПРИМЕЧАНИЕ: TUBE нуждается в зарядке, если свет становится тусклым или фонарик перестает отвечать на нажатие кнопки.

Меры предосторожности

1. Беречь от детей. Это не игрушка
2. Избегать прямого воздействия на глаза. Это может повредить зрение
3. Избегать ультрафиолетового излучения на кожу
4. Не смотреть на УФ-светодиод
5. Не бросать, не ударять и не ломать.
6. Не разбирать и не модифицировать

Наши контакты:

Москва, Пятницкое шоссе д18

ТК Митинский радиорынок пав. 33 цокольный этаж

Веб.сайт: www.nitecore.ru

Эл.почта: info@nitecore.ru

Тел: 8 (495) 660-17-98

Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия
 @NITECORERUSSIA

SYSMAX Inc

