

Характеристики

- Используется высокопроизводительный светодиод с максимальной мощностью 55 люмен
- Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает максимальное время работы 58 часов
- Встроенная интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора (порт для зарядки Micro-USB)
- Технология Advanced Power Cut-Off (APC) для сверхнизкого паразитного потребления энергии
- Единственный переключатель обеспечивает управление одной рукой
- 2 уровня яркости и плавная регулировка яркости (1-55 люмен) доступно
- Широкий 100° заливающий луч
- Изготовлен из прочных материалов PC
- Двойной металлический разъем с кольцом для ключей выдерживает нагрузку до 35 кг (77 фунтов)
- Чрезвычайно легкий, компактный и портативный
- Ударопрочность до 1 метра

Мощность и время

Стандарт FL1	ВЫСОКИЙ	НИЗКИЙ
	55* люмен	1* люмен
	1ч 15мин	58ч
	25M (дальность светового луча)	
	156кд (пиковая сила света)	
	1,5м (ударопрочность)	
	IP65 (водостойкость и максимальная глубина использования)	

* Примечание: Указанные данные измерены в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/NEMA FL1, с использованием встроенного литий-ионного аккумулятора (125 мАч) в лабораторных условиях. Данные могут отличаться при использовании в реальных условиях из-за различного использования аккумулятора или условий окружающей среды.

условий.
* Бесступенчатая регулировка яркости варьируется от 1 до 55 люмен.
Таким образом, время работы варьируется от 58 часов до 1 часа 15 минут в зависимости от в зависимости от выбранного уровня мощности.

Высокая мощность

При включенном фонарике быстро нажмите на кнопку дважды для перехода в режим высокой мощности. Повторно нажмите на кнопку для того, чтобы выключить фонарик.

Инструкция по эксплуатации Низкая мощность

При выключенном фонарике нажмите на кнопку для перехода в режим низкой мощности. Повторно нажмите на кнопку еще раз, удерживайте её 3 секунды для того, чтобы выключить фонарик.

Мгновенное освещение


При выключенном фонарике нажмите на кнопку и удерживайте её более одной секунды для обеспечения мгновенного освещения высокой мощности (45 люмен). Для того, чтобы выключить фонарик, просто отпустите кнопку.

Бесступенчатая яркость

При включенном режиме низкой мощности нажмите на кнопку и удерживайте её более одной секунды для доступа к режиму бесступенчатой яркости. Чтобы выбрать режим яркости, просто отпустите кнопку при активации необходимого режима. Еще раз нажмите на кнопку, чтобы выключить фонарик. Фонарик не запоминает настройки переменного режима.

Зарядка аккумулятора

1. Подсоединение: Подсоедините один конец USB-кабеля ко входу Tube (сбоку на корпусе фонарика), а другой конец - к источнику электропитания (USB-адаптеру, компьютеру или другому стандартному USB-выходу). При полной разрядке Tube заряжается около 2 часов.
 2. Индикатор зарядки: Во время зарядки индикатор сигнала питания, встроенный в кнопку Tube, загорится, по достижении же полной зарядки он погаснет.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Если фонарик светит слабо или не реагирует на нажатие на кнопку, Tube нужно подзарядить.



Для получения более детальной информации зайдите на нашу страницу в Facebook: **NITECORE Flashlights**

SYSMAX ind.

Компания SYSMAX Industry Co., Ltd
ТЕЛ.: +86-20-83862000
ФАКС: +86-20-83882723
E-mail: E-mail: info@nitecore.com
Веб-сайт: www.nitecore.com
Адрес: 510600, Китай, г. Гуанчжоу,
ул. Ист-Донгфенг-Роуд, 850,
зд. Глориз-Тауэр, оф. 1401

Наши контакты.
Москва, Пятницкое шоссе д18
ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583)
Веб.сайт: www.nitecore.ru
Эл.почта: info@nitecore.ru
Тел.роз: 8(495) 660-17-98
Ищите нашу группу в facebook:
Nitecore Россия
@NITECORDERUSSIA

