

Меры предосторожности

1. Этот продукт предназначен для использования взрослыми в возрасте 18 лет и старше. Пожалуйста, храните устройство в недоступном для детей месте.
2. **ВНИМАНИЕ!** Возможно опасное излучение! НЕ направляйте луч света в глаза кому-либо!
3. Устройство будет генерировать большое количество тепла при длительной работе. Пожалуйста, будьте осторожны при использовании. Рекомендуется не использовать высокие уровни яркости в течение длительного периода времени во избежание потенциальных ожогов и возможного повреждения устройства.
4. НЕ накрывайте устройство чем-либо и НЕ размещайте предметы рядом с его головной частью, так как это может привести к повреждению устройства или несчастным случаям вследствие воздействия высоких температур.
5. НЕ используйте устройство для освещения легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов, так как высокая температура может привести к возгоранию и даже взрыву.
6. Пожалуйста, используйте устройство стандартным образом, держа его в руках, чтобы избежать несчастных случаев при его выходе из строя.
7. Если устройство находится в закрытом пространстве или месте, где возможно возгорание, например, в кармане или рюкзаке, или если вы не пользуетесь им в течение длительного периода времени, ослабьте его корпус во избежание случайной активации и опасностей, вызванных перегревом устройства. Либо извлеките элемент питания, чтобы предотвратить повреждение устройства вследствие утечки аккумулятора.
8. НЕ подвергайте устройство длительному воздействию температур выше 60°C (140°F), так как это может привести к взрыву или возгоранию элемента питания.
9. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор с помощью только оригинального зарядного кабеля, чтобы не сократить срок его службы.

Характеристики

- Максимальная мощность 1 100 люмен
- Пиковая интенсивность луча 155 420 кд и максимальная дальность действия 788 метров
- 4 уровня яркости; 5 частот мигания
- В комплект входит 1 x NITECORE NL2153R перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (5 300 мАч) со встроенным портом зарядки USB-C, обеспечивающим время работы до 6 часов
- Электронная защита от обратной полярности
- Круговой индикатор питания отображает уровень заряда батареи
- Закаленное стекло с двусторонним покрытием
- Изготовлен из алюминиевого сплава аэродинамического класса
- Твердое анодированное покрытие военного класса HAIII
- Водонепроницаемость и пылезащищенность по стандарту IP68 (100 метров погружение)
- Ударопрочность до 1 метра

Размеры

Длина: 164,6 мм (6,48")

Диаметр головки: 47,7 мм (1,88")

Диаметр трубки: 28,8 мм (1,13")

Вес: 273 г / 9,63 унции (в воздухе)

126 г / 4,44 унции (под водой)

Аксессуары

NITECORE NL2153R 21700 Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (5300 мАч), USB-C

Кабель для зарядки, рассеиватель со шнурком, шнурок на запястье, запасное уплотнительное кольцо x 2

Яркость и продолжительность работы

	Турбо	Высокий	Средний	Низкий	SOS Быстрое мигание	Мигание /1с	Мигание /2с	Мигание /3с
	1 100 люмен	800 люмен	650 люмен	350 люмен	1 100 люмен	1 100 люмен	1 100 люмен	1 100 люмен
 1x21700	2 ч	3 ч	4 ч	6 ч	-	-	-	-
	788 м (Максимальная дальность луча белого света)				-	-	-	-
	155 420 кд (Максимальная яркость луча белого света)				-	-	-	-
	1 м (Ударопрочность)							
	IPX8, 100 м (Водонепроницаемый, допускается погружение под воду)							

Примечание: Указанные данные измерены при использовании 1 x 21700 литий-ионного аккумулятора (5300 мАч) в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019.

В реальных условиях эксплуатации данные могут отличаться из-за различных условий окружающей среды.

Зарядка аккумулятора

Входящий в комплект аккумулятор NL2153R оснащен встроенным портом зарядки USB-C.

Пожалуйста, заряжайте аккумулятор перед использованием.

Подключение питания: Используйте зарядный кабель USB-C для подключения внешнего внешнего источника питания (например, адаптера или других зарядных устройств) к порту USB-C чтобы начать процесс зарядки. Время зарядки (Вход: 5 В/1 А).

Индикация зарядки:

Во время процесса зарядки красный индикатор зарядки

будет гореть постоянно. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, зеленый

Когда аккумулятор полностью зарядится, зеленый индикатор зарядки будет гореть постоянно, информируя пользователя.

Инструкции по эксплуатации

Установка / извлечение аккумулятора

Как показано на рисунке, открутив трубку, вставьте / извлеките батарею и закрутите винт, чтобы затянуть трубку.

Внимание:

1. Убедитесь, что батарея вставлена отрицательным концом в сторону хвост. При неправильной установке батареи устройство не будет работать.
2. Убедитесь, что поверхность изделия сухая, прежде чем вставлять / вынимать батарею.

Режим освещения

Вкл: Когда свет выключен, долго нажимайте кнопку питания, чтобы перейти в режим TURBO.

Выкл.: Когда свет включен, нажмите кнопку питания, чтобы выключить его.

Регулировка уровней яркости:

Когда фонарь включен, коротко нажмите кнопку питания.

для перехода к следующим уровням яркости: TURBO - HIGH -MID - LOW.

Режим мигания

Вкл: Когда фонарь включен/выключен, быстро нажмите кнопку питания дважды, чтобы SOS.

Выключение: Когда фонарь включен, нажмите кнопку питания, чтобы выключить его.

Переключение: В режиме мигания коротко нажмите кнопку питания, чтобы переключить следующих частот: SOS - QUICK FLASHING - FLASHING/1s - FLASHING/2s - FLASHING/3s.

ATR (усовершенствованная система регулирования температуры)

Встроенная технология ATR регулирует мощность DL30 в зависимости от в зависимости от условий работы и окружающей среды для поддержания оптимальной производительности.

Индикация питания

Индикатор питания постоянно горит, указывая на оставшийся заряд батареи. оставшегося заряда батареи. Батарею следует зарядить или заменить если свет становится тусклым или фонарь не реагирует на нажатие кнопки из-за низкого уровня заряда.

Состояние индикатора питания Уровень мощности

Синий постоянно включен 70% - 100%

Зеленый постоянно включен 30% - 70%

Красный постоянно включен 5% - 30%

Красный мигает 0% - 5% (Пожалуйста, зарядите или замените батарею как можно скорее) батарею как можно скорее)

Примечание: В режиме освещения, когда индикатор питания переходит в красный мигающий режим из постоянно включенного красного, устройство мигнет три раза, чтобы проинформировать пользователя о о низком уровне энергопотребления. Пожалуйста, замените или зарядите батарею как можно скорее.

Техническое обслуживание

Каждые 6 месяцев резьбу следует протирать чистой тканью, а затем тонким слоем смазки на основе силикона.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любую полученную в нерабочем состоянии/бракованную продукцию можно заменить при обращении к местному торговому представителю/дилеру в течение 15 дней после приобретения.

По истечении 15 дней любую дефектную / неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 24 месяцев с даты приобретения.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

1. Изделие(-я) повреждено(ы), либо в его(их) конструкцию внесены изменения лицами, не имеющими соответствующих полномочий.
2. Изделие(-я) повреждено(ы) в результате неправильной эксплуатации.
3. Изделие(-я) повреждено(ы) в результате утечки электролита из батарей.

Для получения оперативной информации по изделиям и услугам компании NITECORE® просьба обратиться к национальному торговому представителю компании NITECORE® либо отправить электронное сообщение на электронный адрес service@nitecore.com.

В случае внесения любых изменений в информацию о продукции преимущественную силу имеет информация, размещенная на официальном веб-сайте компании Nitecore.